



KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ

SS-168



Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

DİKKAT! LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE SAKLAYINIZ.

Bu kullanıcı kılavuzu duman dedektörünüzün kurulumu ve kullanımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Kurulumu başlamadan tamamını okuyunuz ve ilerideki başvurularınız için saklayınız.

Teknik Özellikleri :

Enerji Kaynağı	: 9VDC
Çalışma Akımı	: 10uA (normal) and 20-50mA(alarm anında)
Duman Hassasiyeti	: 0.81-1.42%
Çalışma Isısı	: 40 °F-100 °F(4°C - 38°C)
Nem	: 10%-90%
Siren	: 85dB ~ 3m

Konum :

Duman dedektörünüz acil durum olabilecek her mekana konulabilir. Çok dar dolaplar, banyolar ve bitmemiş tavan arası haricinde tüm yaşam alanlarında kullanılabilir. Salon, oturma ve yemek odaları, yatak odaları, mutfak, ambar, büro, işyeri ve tüm geçiş hollerinde kullanılması tavsiye olunur.

UYARI : Araştırmalar uygun monte edilmiş ve kullanılan ek alarmların zamanında bir uyarı almada kayda değer bir artışa yol açtığına işaret etmektedir. Maksimum korunma için banyo hariç her yaşam alanına bir duman dedektörü takmanızı öneririz.

Konulmaması Gereken Alanlar :

Sıcaklığın 4°C nin altına düşebileceği veya 40°C nin üzerine çıkabileceği alanlar.
Çok nemli alanlar, banyolar. (Nem ve buhar hatalı alarma neden olabilir)
Çok uzun süre havasız kalabilecek alanlar. (dolap vs)
Garajlar (Araç egzozları hatalı alarma neden olabilir)
Çok yüksek hava sirkülasyonu olan alanlar.
Çok tozlu ve kirli ortamlar.

KURULUM :

Cihazın konulacağı yeri seçiniz. Cihazın altındaki montaj plakasını çıkarıp iki delikten bir kalem aracılığı ile takılacak duvar veya tavana işaretleme yapınız. İşaretlediğiniz noktalarda maktap ile delik açınız. Açtığınız deliklere dübel koyarak montaj plakasını vidalayınız. 9V luk pili açıp yuvasına yerleştiriniz. Dedektörü montaj plasının üzerine oturtup kilitlemesi için saat yönünde çeviriniz. Cihazınızı üzerindeki test düğmesine basarak test edebilirsiniz.

ÇALIŞMA :

Dedektör kurulduğunda üzerindeki LED yaklaşık her dakikada bir yanarak normal olarak çalışmakta olduğunu belirtir. Yanma zerrelere (yanan zerrelere) algıladığında kuvvetli bir alarm sesi ile çalışmaya başlar ve havadaki zerrelere yok olduğunda durur.

SS-168 test düğmesine dahil edilmiş bir özelliğe daha sahiptir. Eğer yemek dumanı veya zararlı olmayan bir maddeden çıkan duman alarmı çalıştırırsa test düğmesine 1 kere basılarak 10 dakika için dedektör sessizleştirilebilir. Eğer 10 dakika içinde duman miktarında bir artış olursa alarm yine devreye girecektir. Duman miktarında bir artış olmazsa 10 dakika bitiminde dedektörünüz normal çalışmasına devam edecektir.

TEST :

Dedektörünüzün düzgün çalışmasını sağlamak amacıyla haftada bir test etmeniz önerilmektedir. Test düğmesine 3 saniye basılı tuttuğunuzda alarm çalmaya başlayacak ve alarm süresince LED hızlıca yanıp sönecektir. Bu alarmınızın normal çalışmakta olduğuna işaret eder. Ayrıca dedektöre duman vererek de çalışmasını test edebilirsiniz.

BAKIM :

Cihaz mümkün olduğunca bakıma ihtiyaç göstermeyecek şekilde dizayn edilmiştir. Ancak birkaç küçük uygulama ile düzgün olarak uzun süre çalışmasını temin edebilirsiniz.

Haftada bir kez test etmek, üzerinde toz mevcutsa ayda bir kez yumuşak bir fırça ucu ile tozunu almak ve bu işlemden sonra test etmek, sıvı temizleyiciler ile temizlememek (sıvı temizleyiciler cihaza zarar verebilirler)

Dedektörünüz her dakikada bir kısa bir sinyal sesi veriyorsa içindeki 9V pil zayıflamış demektir, pili en kısa zamanda yenisi ile değiştiriniz.

UYARI : Cihazı asla açmayınız, tamir etmeye çalışmayınız. Bu tip bir durumda yetkili servis veya ithalatçı ile bağlantı kurunuz.

Sisteme Uyumunun Sağlanması :

GuardSet KS-898A ve KS-206KT Kablosuz Akıllı Alarm Sistemlerinin Kullanma Kılavuzlarında, duman dedektörünün sisteme tanıtılması, kodlanması, fonksiyonel hale getirilmesi konuları açıklanmış bulunmaktadır.



Garanti Belge No : 033117

Onay Tarihi : 22.06.2006

İTHALATÇI FİRMANIN :

Unvanı : PTS GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Adresi : Çınar Cad, 4/2, 34197 Güneşli, İstanbul
Tel : (0212) 451 66 66
Faks : (0212) 451 66 46

YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN :

Unvanı : ACS İletişim Sistemleri İnş.G.San.Taah.Tic.Ltd.Şti.
Adresi : Çetin Emeç Bulvarı, 2.Cad.45/6 A.Öveçler-Ankara
Tel : (0312) 472 62 76

ÜRÜNÜN :

Cinsi : Alarm Sistemi
Markası : GUARDSET
Modeli : SS-168 Duman Dedektörü
Azami Tamir Süresi : 30 iş günü.

KULLANIM ALANLARI :

Ev, villa, daire, işyeri, ofis, dükkan, market, alışveriş mağazaları, fabrikalar, küçük sanayi tesisleri, imalathaneler, klinik, hastane, kamusal alanlar, kamu kurum ve kuruluşları, sosyal tesisler ve güvenlik ihtiyacı duyulan her tip özel – kamusal yapıda kullanılabilir.